

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.ironlogic.nt-rt.ru || icg@nt-rt.ru

АВТОНОМНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ IRONLOGIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономный контроллер СКУД Модель: Z-5R 5000



Основные характеристики:

- Низкая цена
- Защита от неправильного включения
- Выбор типа замка
- Режимы Обычный / АСЦЕПТ / TRIGGER / Блокировка
- Быстрый монтаж и подключение
- Программирование мастер-ключей, блокирующих ключей
- Записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и обратно
- Программирование с ПК (с помощью адаптера Z-2 Base или Z-2 EHR)

Технические характеристики:

- Количество ключей: 5460 шт.
- Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий
- Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (IButton)
- Наличие переключки для выбора типа замка: есть
- Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок
- Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
- Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть
- Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть
- Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 с
- Выход: МДП транзистор 1шт.
- Напряжение питания: 12V DC
- Ток потребления: 4мА
- Ток коммутации: 5А
- Защита от неправильного включения: есть
- Рабочая температура: -30°C +40°C
- Габаритные размеры (мм): 45x25x14

Режимы работы:

Обычный режим - обеспечивает проход простым ключам.

Режим АСCEPT - позволяет восстановить базу данных ключей. В режиме АСCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме АСCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей.

Режим TRIGGER - управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа - замок закрыт; второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.).

Режим Блокировка - открыт проход по блокирующим ключам, простым ключам проход закрыт.

Автономный контроллер СКУД Модель: Z-5R



Основные характеристики:

- Низкая цена
- Защита от неправильного включения
- Выбор типа замка
- Режимы Обычный / АСCEPT / TRIGGER / Блокировка
- Быстрый монтаж и подключение
- Программирование мастер-ключей, блокирующих ключей
- Записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и обратно
- Программирования с ПК (с помощью адаптера Z-2 Baseили Z-2 EHR)

Технические характеристики:

- Количество ключей: 1364 шт.
- Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий
- Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (IButton)
- Наличие переключки для выбора типа замка: есть
- Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок
- Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
- Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть
- Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть
- Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 с
- Выход: МДП транзистор 1шт.
- Напряжение питания: 12V DC
- Ток потребления: 4mA
- Ток коммутации: 5A
- Защита от неправильного включения: есть
- Рабочая температура: -30°C +40°C
- Габаритные размеры (мм): 45x25x14

Режимы работы

Обычный режим - обеспечивает проход простым ключам.

Режим АСCEPT - позволяет восстановить базу данных ключей. В режиме АСCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым,

проработав несколько дней в режиме АСCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей.

Режим TRIGGER - управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа - замок закрыт; второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.).

Режим Блокировка - открыт проход по блокирующим ключам, простым ключам проход закрыт.

Автономный контроллер СКУД с встроенным считывателем EM-Marine Модель: Matrix-IV K WOOD



Основные характеристики:

- Легкий способ разместить логотип клиента на корпусе
- Корпус из массива ореха
- Защита от неправильного включения
- Влаго-пыле защищенный корпус
- Выбор типа замка
- Режимы Обычный / АСCEPT / TRIGGER / Блокировка
- Быстрый монтаж и подключение
- Возможность программирования мастер-ключей, блокирующих ключей
- Возможность программирования с ПК (с помощью адаптеров Z-2 Base или Z-2 EHR)

Технические характеристики:

- Рабочая частота: 125 кГц
- Работа с идентификаторами: EM-Marine
- Дальность чтения: 6-8 см
- Количество ключей: 1364 шт.
- Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий
- Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (IButton)
- Наличие переключки для выбора типа замка: есть
- Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок
- Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
- Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть
- Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть
- Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 с
- Выход: МДП транзистор 1шт.
- Напряжение питания: 8-18V DC
- Ток потребления: 45мА
- Ток коммутации: 5А
- Защита от неправильного включения: есть
- Рабочая температура: -30°C +40°C
- Габаритные размеры (мм): 110x44x22
- Материал корпуса: массив ореха
- Цвет корпуса: темный орех, светлый орех

Режимы работы

Обычный режим - обеспечивает проход простым ключам.

Режим АСCEPT - позволяет восстановить базу данных ключей. В режиме АСCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме АСCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей.

Режим TRIGGER - управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа - замок закрыт; второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.).

Режим Блокировка - открыт проход по блокирующим ключам, простым ключам проход закрыт.

Автономный контроллер СКУД с встроенным считывателем EM-Marine **Модель: Matrix-II К**



Основные характеристики:

- Встроенный считыватель
- Низкая цена
- Защита от неправильного включения
- Владо и пылезащищенный корпус
- Выбор типа замка
- Режимы Обычный / АСCEPT / TRIGGER / Блокировка
- Быстрый монтаж и подключение
- Возможность программирования мастер-ключей, блокирующих ключей
- Возможность программирования с ПК (с помощью адаптеров Z-2 Base или Z-2 EHR)

Технические характеристики:

- Рабочая частота: 125 кГц
- Работа с идентификаторами: EM-Marine
- Дальность чтения: 6-8 см
- Количество ключей: 1364 шт.
- Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий
- Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (IButton)
- Наличие переключки для выбора типа замка: есть
- Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок
- Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
- Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть
- Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть
- Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 с
- Выход: МДП транзистор 1шт.
- Напряжение питания: 8-18V DC
- Ток потребления: 45мА
- Ток коммутации: 5А
- Защита от неправильного включения: есть
- Рабочая температура: -30°C +40°C
- Габаритные размеры (мм): 85x44x18
- Материал корпуса: ABS пластик
- Цвет корпуса: светло-серый, черный

Режимы работы

Обычный режим - обеспечивает проход простым ключам.

Режим АСCEPT - позволяет восстановить базу данных ключей. В режиме АСCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме АСCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей.

Режим TRIGGER - управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа - замок закрыт; второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.).

Режим Блокировка - открыт проход по блокирующим ключам, простым ключам проход закрыт.

Автономный контроллер

Модель: Z-396 Timer



Основные характеристики:

- Низкая цена
- Защита от неправильного включения
- Выбор типа замка
- Функция Таймер*
- Управление от сигнала домофона +12V или от кнопки
- Быстрый монтаж и подключение

Технические характеристики:

- Наличие перемычки для выбора типа замка: есть
- Наличие перемычки для выбора типа замка: есть
- Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок
- Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
- Установка длительности открывания электромагнитного замка: 3/6/12 с
- Установка длительности открывания электромеханического замка: 0,3 с
- Выход: МДП-транзистор
- Напряжение питания: 12V AC или DC (AC 7-13V, DC 9-18V)
- Ток потребления: 4mA
- Ток коммутации: 5A
- Рабочая температура: -30°C +40°C
- Габаритные размеры (мм): 36x40x25
- * Функция Timer - установка длительности открывания замка: 0,3/3/6/12 секунд. Осуществляется с помощью перемычки на плате.

Применение

Z-396 Timer предназначен для дистанционного открытия электромагнитного или электромеханического замков. Сигнал на срабатывание таймера может поступать от кнопки открывания двери или домофона.

Габариты изделия позволяют устанавливать его, как и внутри замка, так и отдельно.

Z-396 Timer позволяют подключить следующее оборудование:

- 1• Блок питания
- 2• Внешний светодиод
- 3• Кнопка открывания замка
- 4• Домофон
- 5• Электромагнитный/электромеханический замок

Автономный контроллер энергосбережения сети 220V **Модель: Matrix-IV HOTEL / IV 125кГц**



Основные характеристики:

- Ночная подсветка
- Таймер отключения
- Монтажная коробка в комплекте

Технические характеристики:

- Напряжение питания: 180-250 В
- Релейный выход: 30А (до 6 кВт)
- Цвет корпуса: светлый
- Рабочая температура: +5°C +40°C
- Габаритные размеры (мм): 86x86x40

Применение

Контроллер предназначен для управления электропитанием в номере гостиницы. Включение электропитания при установке карты гостя или персонала в карман считывателя. Подходят карты размера Clamshell или ISO. Консервативный дизайн подойдет к интерьеру любого номера. Ночная подсветка мягкого синего цвета. Наличие таймера (15 секунд) на отключение.

Автономный контроллер энергосбережения сети 220V со встроенным считывателем

Модель: Matrix-III 220



Основные характеристики:

- Питание от сети 220 Вольт
- 3 режима работы
- 2 сменные наклейки считывателя

Технические характеристики:

- Рабочая частота: 125 кГц

- Работа с идентификаторами: EM-Marine
- Дальность чтения: 6 см
- Количество ключей: 500 шт.
- Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
- Напряжение питания: 180-230В
- Ток потребления: 35 мА
- Ток коммутации: 16А
- Переключающие контакты
- Рабочая температура: -30°C +40°C
- Габаритные размеры (мм): 115x75x22
- Материал корпуса: ABS пластик
- Цвет корпуса: темно-серый металлик, светлый перламутр

Режимы работы

Переключатель - каждое поднесение идентификатора меняет состояние контактов реле на противоположное.

Энергокарман - контакты реле замкнуты пока идентификатор, прописанный в память контроллера, находится в поле считывателя.

Таймер - каждое поднесение идентификатора меняет состояние контактов реле на противоположное. Однако контакты реле замкнуты не более времени таймера, установленного при настройке с помощью мастер-карты.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93