

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.ironlogic.nt-rt.ru || icg@nt-rt.ru

КОНВЕРТЕРЫ IRONLOGIC ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специализированный конвертер Ethernet/RS485 x2 Модель: Z-397 Web



Основные характеристики:

- Работа с локальным ПО и облачными сервисами СКУД по протоколу HTTP (не требует дополнительного конфигурирования сети)
- Доступ к устройствам на шине RS-485 через Ethernet
- Два порта RS-485 (один гальванически развязан до 1000 вольт)
- Работа по протоколу TCP/IP
- Режимы установки соединения: "клиент" и/или "сервер"
- Работа через прокси-сервер (ПО Guard Light)
- Поддержка протокола NVT (Network Virtual Terminal)
- Наличие драйверов для большинства операционных систем (виртуальный COM порт)
- Конфигурирование через USB порт (Flash Disk), а также удалённо по протоколу TELNET
- Обновление firmware
- Механическая блокировка изменения конфигурации и обновления firmware
- Контроль за целостностью пакетов RS485 при передаче
- Индикация режимов работы

Технические характеристики:

- **Ethernet:** Интерфейс Ethernet RJ45 (10/100BASE-T, Ethernet II и IEEE 802.3)
- Протоколы IPv4 , ARP, TCP, TELNET ,ICMP, UDP, DHCP, HTTP,NVT
- **RS-485:**
 - Количество линий RS-485: 2
 - Скорость: до 115200 бит/с
 - Гальваническая развязка линии 1 - 1 кВ
 - Гальваническая развязка линии 2 - нет
- **USB:**

- Разъём: USB Тип B
- Версия: USB 2.0
- Режим: Full-Speed Класс - Mass-storage device
- **Условия и питание:**
- Напряжение питания: 8-18V DC или 7-14V AC
- Потребляемый ток: не более 100мА (при 12V DC)
- Рабочая температура: +5°C +40°C
- Влажность (без конденсации): 5%...95%
- Материал корпуса: ABS пластик
- Масса: 100 гр
- Габаритные размеры (мм): 100x85x30

Применение

Z-397 Web предназначен для организации связи устройств, подключённых к линиям RS-485, с удалённым компьютером через локальную сеть по протоколу TCP/IP. Ускорение и облегчение диагностики и запуска сетей с сетевыми контроллерами СКУД Iron Logic в режиме Advanced.

Специальный конвертер с гальванической развязкой Модель: Z-397 Guard USB/RS-485



Основные характеристики:

- Гальваническая развязка интерфейса RS-485 и компьютера
- Не нужен отдельный источник питания
- Поддержка в режимах TEST и ACCEPT сетевых контроллеров IronLogic
- Автоматическое определение скорости и направления обмена
- Индикация направления передачи

Технические характеристики:

- **Питание:** от порта USB
- **USB:**
- Разъём - USB Тип B
- Версия - USB 2.0
- Режим - Full-Speed
- **RS-485:**
- Скорость приёмо-передачи до 115 кБит/сек
- **Корпус:**
- Материал: ABS пластик
- Цвет: белый
- Рабочая температура: +5°C +40°C
- Габаритные размеры (мм): 65x65x18

Применение

Z-397 Guard предназначен для преобразования интерфейса USB в RS-485. Ускорение и облегчение диагностики и запуска сетей сетевыми контроллерами СКУД Iron Logic .

Специальный конвертер с гальванической развязкой USB/RS-485/422

Модель: Z-397



Основные характеристики:

- Гальваническая развязка последовательного интерфейса и компьютера
- Не нужен отдельный источник питания
- Мониторинг событий в системе
- Автоматическое определение скорости приёмо-передачи
- Индикация приёмо-передачи
- Низкая цена

Технические характеристики:

- **Питание:** от порта USB
- **USB:**
- Разъём: USB Тип B
- Версия: USB 2.0
- Режим: Full-Speed
- **RS-485/RS-422:**
- Скорость приёмо-передачи: до 115 кБит/сек
- **Корпус:**
- Материал: ABS пластик
- Цвет: белый
- Рабочая температура: +5°C +40°C
- Габаритные размеры (мм): 65x65x18

Применение

Z-397 предназначен для преобразования интерфейса USB в RS-485/422 и мониторинга событий, происходящих в системе через терминальную программу в реальном времени.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93